

Omnitronic EP-220PS Préamplificateur ELA



Préamplificateur Omnitronic EP-220PS avec lecteur MP3, Bluetooth et radio FM 9.5" Points forts & détails

- Transmission de musique sans fil à partir d'appareil musicaux (par ex. smartphone, tablette) via Bluetooth
- Port USB 2.0 et slot SD
- Tuner FM avec balayage automatique
- 4 entrées ligne stéréo
- 1 entrée microphone avec régulateurs pour le volume, les basses et les aigus
- Alimentation fantôme et fonction de priorité pour l'entrée microphone commutable
- Régulateur pour le volume total, les basses et les aigus

Caractéristiques techniques

- Alimentation : 100-240 V AC, 50/60 Hz - Consommation électrique : 8 W
- Gamme de fréquence : 20 - 20000 Hz
- Raccordement électrique : alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrée câble de raccordement électrique avec connecteur de mise à la terre (fourni)
- Écart tension bruit : 100 dB
- Facteur de distorsion harmonique
- Impédance : entrée 10 kOhm, non sym.; entrée 20 kOhm, sym.
- Commande : télécommande IR ; Bluetooth
- Commandes : commutateur de source, bouton de réglage du volume, réglage du son
- Égaliseur : Master : 1 x régulateur stéréo 2 bandes
- LED d'état : affichage du niveau, alimentation fantôme
- Connexions : entrée : ligne via 4 x RCA (W) version encastrée, microphone via 1 x jack 6,3 mm (sym.) ; sortie : ligne via 1 x RCA stéréo, ligne via 2 x bornes à vis
- Sensibilité d'entrée : 1 V
- Lecteur audio - multimédia : USB + SD + Bluetooth + radio FM
- Format de musique lecteur audio - : WAV; MP3; WMA
- Lecteur audio - fréquence porteuse : 2,4 GHz

Dim.	(l x H) 215 mm x 44 mm
Poids	1.3 kg
Hauteur	44 mm
Largeur	215 mm
Interfaces	entrée RCA sortie RCA entrée jack 6,3 mm borne à vis
Type de produit	Préamplificateur ELA

Description

Préamplificateur universel 9.5" avec lecteur audio, Bluetooth et radio FM

Modèle

- Sélecteur de source audio
- Affichage du niveau de LED stéréo à 5 chiffres
- 2 sorties stéréo MASTER
- Boîtier de table 9,5"
- Peut être commandé via la télécommande IR ; Bluetooth
- Pour les domaines d'application tels que le salon et la construction de magasins, les centres sportifs et les centres de fitness, les restaurants, les bars et les hôtels